

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Снимите верхнюю крышку разветвителя видеосигнала. Для подключения кабелей используйте разъёмные клеммы на печатной плате.



Рисунок 1 - Расположение клемм, назначение цепей и перемычек

- Подключите кабели в соответствии с примерами схем соединений (см. далее). Для монтажа цепей (соединительных линий) следует использовать кабели с медными жилами. Требования к соединительным линиям между блоком вызова / блоком управления, разветвителями видеосигнала и мониторами приведены в инструкции соответствующего блока вызова / блока управления многоабонентского видеодомофона. Подъездную линию видеосигнала между блоком вызова и разветвителями видеосигнала следует выполнять коаксиальным кабелем RG-59 (PK 75-3,7) или аналогичным, с медной центральной жилой и медной оплёткой. Не рекомендуется применять кабель со стальной жилой и оплёткой, выполненной из алюминиевой фольги.
- Выполните **защитное зануление**, как указано в **Инструкции по эксплуатации PBC-4M**.
- По окончании, установите крышку на место.

Перемычка Z подключает резистор 82 Ом для **согласования волнового сопротивления** коаксиального кабеля и устанавливается только на верхнем по схеме, т.е. **последнем в цепи разветвителя видеосигнала**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные разветвители видеосигнала могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку. Разветвители видеосигнала должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие разветвителя видеосигнала **PBC-4M** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт изделия не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции разветвителя видеосигнала, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности разветвителя видеосигнала рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Перемычка Z подключает резистор 82 Ом для **согласования волнового сопротивления** коаксиального кабеля и устанавливается только на верхнем по схеме, т.е. **последнем в цепи разветвителя видеосигнала**.

- По окончании, установите крышку на место.
- Выполните **защитное зануление**, как указано в **Инструкции по эксплуатации PBC-4M**.

Спорные вопросы по работоспособности разветвителя видеосигнала рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции разветвителя видеосигнала, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Подъездную линию видеосигнала между блоком вызова и разветвителями видеосигнала следует выполнять коаксиальным кабелем RG-59 (PK 75-3,7) или аналогичным, с медной центральной жилой и медной оплёткой. Не рекомендуется применять кабель со стальной жилой и оплёткой, выполненной из алюминиевой фольги.

Для монтажа цепей (соединительных линий) следует использовать кабели с медными жилами. Требования к соединительным линиям между блоком вызова / блоком управления, разветвителями видеосигнала и мониторами приведены в инструкции соответствующего блока вызова / блока управления многоабонентского видеодомофона.

Для подключения кабелей в соответствии с примерами схем соединений (см. далее), выполните **защитное зануление**, как указано в **Инструкции по эксплуатации PBC-4M**.

По окончании, установите крышку на место.


Перемычка Z подключает резистор 82 Ом для **согласования волнового сопротивления** коаксиального кабеля и устанавливается только на верхнем по схеме, т.е. **последнем в цепи разветвителя видеосигнала**.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции разветвителя видеосигнала, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности разветвителя видеосигнала рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Упакованные разветвители видеосигнала могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку. Разветвители видеосигнала должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.



- Снимите верхнюю крышку разветвителя видеосигнала. Для подключения кабелей используйте разъёмные клеммы на печатной плате.