ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ML180

Паспорт

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных ML180 приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**

Замок электромагнитный **ML180** (в дальнейшем - замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.

Не допускается попадание на замок прямых атмосферных осадков.

Замок закрыт при подаче напряжения и открывается при снятии напряжения. В замок встроен двухцветный светодиод. При закрытой двери он светится зелёным, при открытой двери - красным.

Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха **от минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности **до 98% при 25 °С.**

Замок электромагнитный ML180 не содержит драгоценных металлов.

Замок поставляется с Монтажной Пластиной, предназначенной для установки замка на горизонтальную поверхность дверной коробки.

При выполнении монтажа замка на вертикальную часть дверной коробки необходимо дополнительно приобрести Уголок крепёжный для замка MI180.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, **В**	**11...13**
Усилие удержания, **кгс** (Uп = 12В)	**180**
Потребляемый ток (Uп = 12В), **мА**, не более	**330**
Масса замка в упаковке, **кг**, не более	**1,0**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, **шт**	1	Паспорт	1
Монтажная Пластина, **шт**	1	Комплект монтажный, **шт**	1
Пластина, **шт**	1		

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.

Категорически запрещается использовать винт крепления Пластины, вкручивающийся в гайку «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков ML180).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

ГАРАНТИИ

Импортёр гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений (трещины, сколы и т.д.) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред и высоких температур (сварка и т.д.);
- повреждений, возникших вследствие перегрузки, неправильной эксплуатации, связанной с неправильной установкой, или применения замка не по назначению;
- обнаружения признаков попыток самостоятельного ремонта;
- выхода из строя замка вследствие подачи питания 220В на замок.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Сделано в Китае

Импортёр:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru, купи-домофон.рф

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ML180

Паспорт

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных ML180 приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**

Замок электромагнитный **ML180** (в дальнейшем - замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.

Не допускается попадание на замок прямых атмосферных осадков.

Замок закрыт при подаче напряжения и открывается при снятии напряжения. В замок встроен двухцветный светодиод. При закрытой двери он светится зелёным, при открытой двери - красным.

Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха **от минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности **до 98% при 25 °С.**

Замок электромагнитный ML180 не содержит драгоценных металлов.

Замок поставляется с Монтажной Пластиной, предназначенной для установки замка на горизонтальную поверхность дверной коробки.

При выполнении монтажа замка на вертикальную часть дверной коробки необходимо дополнительно приобрести Уголок крепёжный для замка MI180.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, **В**	**11...13**
Усилие удержания, **кгс** (Uп = 12В)	**180**
Потребляемый ток (Uп = 12В), **мА**, не более	**330**
Масса замка в упаковке, **кг**, не более	**1,0**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, **шт**	1	Паспорт	1
Монтажная Пластина, **шт**	1	Комплект монтажный, **шт**	1
Пластина, **шт**	1		

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.

Категорически запрещается использовать винт крепления Пластины, вкручивающийся в гайку «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков ML180).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

1

ГАРАНТИИ

Импортёр гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений (трещины, сколы и т.д.) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред и высоких температур (сварка и т.д.);
- повреждений, возникших вследствие перегрузки, неправильной эксплуатации, связанной с неправильной установкой, или применения замка не по назначению;
- обнаружения признаков попыток самостоятельного ремонта;
- выхода из строя замка вследствие подачи питания 220В на замок.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Сделано в Китае

Импортёр:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru, купи-домофон.рф

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

2

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ML180

Паспорт

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных ML180 приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**

Замок электромагнитный **ML180** (в дальнейшем - замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.

Не допускается попадание на замок прямых атмосферных осадков.

Замок закрыт при подаче напряжения и открывается при снятии напряжения. В замок встроен двухцветный светодиод. При закрытой двери он светится зелёным, при открытой двери - красным.

Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха **от минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности **до 98% при 25 °С.**

Замок электромагнитный ML180 не содержит драгоценных металлов.

Замок поставляется с Монтажной Пластиной, предназначенной для установки замка на горизонтальную поверхность дверной коробки.

При выполнении монтажа замка на вертикальную часть дверной коробки необходимо дополнительно приобрести Уголок крепёжный для замка MI180.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, **В**	**11...13**
Усилие удержания, **кгс** (Uп = 12В)	**180**
Потребляемый ток (Uп = 12В), **мА**, не более	**330**
Масса замка в упаковке, **кг**, не более	**1,0**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, **шт**	1	Паспорт	1
Монтажная Пластина, **шт**	1	Комплект монтажный, **шт**	1
Пластина, **шт**	1		

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.

Категорически запрещается использовать винт крепления Пластины, вкручивающийся в гайку «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков ML180).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

1

ГАРАНТИИ

Импортёр гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений (трещины, сколы и т.д.) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред и высоких температур (сварка и т.д.);
- повреждений, возникших вследствие перегрузки, неправильной эксплуатации, связанной с неправильной установкой, или применения замка не по назначению;
- обнаружения признаков попыток самостоятельного ремонта;
- выхода из строя замка вследствие подачи питания 220В на замок.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Сделано в Китае

Импортёр:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru, купи-домофон.рф

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

2

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ML180

Паспорт

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных ML180 приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**

Замок электромагнитный **ML180** (в дальнейшем - замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.

Не допускается попадание на замок прямых атмосферных осадков.

Замок закрыт при подаче напряжения и открывается при снятии напряжения. В замок встроен двухцветный светодиод. При закрытой двери он светится зелёным, при открытой двери - красным.

Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха **от минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности **до 98% при 25 °С.**

Замок электромагнитный ML180 не содержит драгоценных металлов.

Замок поставляется с Монтажной Пластиной, предназначенной для установки замка на горизонтальную поверхность дверной коробки.

При выполнении монтажа замка на вертикальную часть дверной коробки необходимо дополнительно приобрести Уголок крепёжный для замка MI180.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, **В**	**11...13**
Усилие удержания, **кгс** (Uп = 12В)	**180**
Потребляемый ток (Uп = 12В), **мА**, не более	**330**
Масса замка в упаковке, **кг**, не более	**1,0**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, **шт**	1	Паспорт	1
Монтажная Пластина, **шт**	1	Комплект монтажный, **шт**	1
Пластина, **шт**	1		

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.

Категорически запрещается использовать винт крепления Пластины, вкручивающийся в гайку «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков ML180).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

1

ГАРАНТИИ

Импортёр гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений (трещины, сколы и т.д.) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред и высоких температур (сварка и т.д.);
- повреждений, возникших вследствие перегрузки, неправильной эксплуатации, связанной с неправильной установкой, или применения замка не по назначению;
- обнаружения признаков попыток самостоятельного ремонта;
- выхода из строя замка вследствие подачи питания 220В на замок.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Сделано в Китае

Импортёр:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru, купи-домофон.рф

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

2